







## Desmontaje y montaje de la pantalla CWR-1/CWR-F

\*Las siguientes ilustraciones muestran la pantalla CWR-1.





- Desmontaje de la pantalla CWR-1/CWR-F**
- Coloque la pantalla CWR-1 en la posición totalmente abierta tal y como se muestra en el dibujo 1.
  - Mientras tira hacia abajo del gatillo, levante la pantalla y suelte los ganchos (A) y (B) tal y como se muestra en el dibujo 2. A continuación, retire una pantalla moviéndola a una dirección indicada por la flecha tal y como se muestra en el dibujo 3.
  - Siga el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.



## Español

### Montaje de la pantalla CWR-1/CWR-F


- Coloque la pantalla CWR-1 en la posición de máxima apertura e inserte el gancho de la pantalla (C) en el riel de fijación tal y como se muestra en el dibujo 4.
- Presione la pantalla tal y como se indica en el dibujo 5. El gatillo subirá cuando la pantalla haga clic, y el gancho (A) y (B) encarájarse en el riel de fijación indicado en el dibujo 6.
- Abra y cierre la pantalla unas cuantas veces y asegúrese de que todos los ganchos (A) (B) (C) están firmemente montados.
- Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.



### ADVERTENCIA

Si el enganche y su fijación no están firmemente encajados en la base QR-E de la pantalla, ésta se podría desprendir durante la conducción y causar un accidente inesperadamente. Tras montar la pantalla CWR-1/CWR-F, abra y cierre la pantalla unas cuantas veces para comprobar que el enganche y su fijación encajan firmemente como en el dibujo 6. Con la pantalla completamente cerrada, compruebe que la lengüeta de la pantalla engancha en el bloqueo.

## Sustitución de la base QR-E y ajuste de la pantalla CWR-1/CWR-F



### Ajuste de la pantalla CWR-1/CWR-F

Ajuste una posición de la base QR-E siguiendo el siguiente procedimiento si la pantalla no está en estrecho contacto con la moldura de la ventana o si no se cierra correctamente.



### Disco de ajuste de pantalla

Si se genera un hueco entre la pantalla y una moldura de la ventana, gire un disco de la base QR-E tal y como se indica en el dibujo. La base QR-E está ajustada con precisión en la parte frontal y trasera y es posible ajustarla en caso de existir un hueco. Los discos ubicados en ambos lados pueden ajustarse en 4 pasos como se describen a continuación.

No girar más de las posiciones de 0 a 4.  
Si una pantalla se tensa demasiado es posible que una moldura de la ventana se deteriore. Realice los ajustes vigilando minuciosamente el estado de un hueco.

Realice la misma operación en el otro lado.

Consulte "Nota importante sobre cómo manejar la pantalla y la base QR-E" para obtener información adicional de cómo debe apretar el tornillo y en qué medida.

Monte la pantalla.

Abra y cerrar la pantalla uns cuantas veces y asegúrese de que todos los ganchos están firmemente montados.



### Si el hueco se mantiene tras haber ajustado la placa base en ⑦:

① Si queda algún hueco, seguir con el mismo procedimiento para ajustar la posición de la base QR-E de la pantalla sobre el lado izquierdo del casco.



② Realice la misma operación en el otro lado.

Consulte "Nota importante sobre cómo manejar la pantalla y la base QR-E" para obtener información adicional de cómo debe apretar el tornillo y en qué medida.

③ Monte la pantalla.

④ Abra y cerrar la pantalla uns cuantas veces y asegúrese de que todos los ganchos están firmemente montados.

■ Después de ajustar la posición de la base QR-E cerrar la pantalla y confirmar que la muesca coje con el gancho. Si la base QR-E no está instalada correctamente, la pantalla puede que la muesca no coja en el gancho. (Asegurarse también que la pantalla y la calota del casco no rocen una con otra cuando la abre y la cierra.)

■ Para apretar tornillos, utilice un destornillador Phillips nº 2 verticalmente, girelo con cuidado. Si utiliza un destornillador de metal o plástico de tamaño inadecuado, puede que se rompa una cabeza de tornillo. Utilice un tornillo original de aluminio como repuesto. Si un tornillo se aprieta demasiado, puede romperse. (Par recomendado: 80 cNm o aprox. 8 kgf-cm)

7. No coloque ningún adhesivo ni cinta adhesiva en el campo de visión de la pantalla.

### Nota importante sobre cómo manejar la pantalla y la base QR-E

Si se genera un hueco entre la pantalla y una moldura de la ventana, gire un disco de la base QR-E tal y como se indica en el dibujo 4.

2. Encuentre se puxa o el gatillo para abajo, levantar a protección/viseira e libertar los ganchos (A) y (B) como indicado en la figura 2. Remover a protección/viseira na direção da seta indicada en la figura 3.

3. Realizar o mesmo procedimento para remover o outro lado.



4. Alinear o centro do orificio inferior do prato base QR-E com o orificio inferior para o parafuso e apertar o parafuso.

5. Se desejar, alinhar o centro do orificio superior do prato base QR-E com o orificio superior para o parafuso e apertar o parafuso.



6. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

7. Instalar a proteção/viseira.

8. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



9. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

10. Instalar a proteção/viseira.

11. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



12. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

13. Instalar a proteção/viseira.

14. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



15. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

16. Instalar a proteção/viseira.

17. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



18. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

19. Instalar a proteção/viseira.

20. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



21. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

22. Instalar a proteção/viseira.

23. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



24. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.

Consulte a "Indicação importante sobre o manuseamento da proteção/viseira e do prato base QR-E" para obter informações sobre a extensão e forma de apertar.

25. Instalar a proteção/viseira.

26. Abra e feche varias vezes a viseira e certifique-se que os ganchos estejam bem fixos.



27. Realizar o mesmo procedimento para o outro lado.